



## Requisitos de Paneles de Señalización de Bomberos



1. La habitación que contiene el panel de control de la alarma contra incendios debe tener señalización con un fondo blanco y letras rojas de 4 pulgadas o un fondo rojo y letras blancas de 4 pulgadas como se ve aquí:
2. La habitación que tiene la bomba contra incendios debe tener señalización con fondo blanco y letras rojas de 4 pulgadas o un fondo rojo y letras blancas de 4 pulgadas como se ve aquí:
3. La conexión del departamento de bomberos del edificio "FDC" debe tener letreros instalados permanentemente directamente detrás del FDC para que el equipo de bombero le encuentre fácilmente. La señalización debe tener un fondo blanco con letras rojas de 6" o un fondo rojo con letras blancas de 6". Si el "FDC" se puede confundir con un edificio incorrecto, la dirección se agregará al final de la señalización en letras de 4".
4. Los sistemas de alarmas que no son monitoreados deben tener señalización permanente instalada al lado de cada estación manual. La señalización debe tener un fondo blanco o rojo con letras de colores opuestos de 1" que se lee:
5. Cualquier puerta cochera o voladizo conectado a una estructura que un aparato de emergencia puede potencialmente pasar abajo, se requiere tener letreros de autorización indicando el punto más bajo de espacio libre. La señalización será rectangular con la palabra "Clearance" seguida de la altura en pies y pulgadas.
6. Requisito de Instalación de Señalización de Salida Táctil – ubicar en "Cada" Salida Exterior Marcada, 5 pies en el centro de altura y hacia el lado en el que se encuentra el mecanismo de bloqueo.
7. Extintores que no se encuentran inmediatamente tendrán señalización instaladas para ayudar a localizar.

**Para más información sobre Seguridad contra Incendio haga clic [aquí](#)**

